

Link do produktu: <https://led-ovo.eu/kontroler-led-cyfrowy-sp301e-rgb-rgbw-p-136.html>

Kontroler led cyfrowy SP301E RGB / RGBW

Cena	135,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000115

Opis produktu

Kontroler led cyfrowy SP301E RGB / RGBW	OPIS CECHY	WARTOŚĆ
	NAPIĘCIE PRACY	5V -12V - 24V DC
	RODZAJ SYGNAŁU	Nie dotyczy
	ZASIĘG SYGNAŁU	Nie dotyczy
	CZĘSTOTLIWOŚĆ SYGNAŁU	---
	STEROWANIE	Przyciski
	TYP IC	WS2812B, SK6812 APA102
	MAX ILOŚĆ PIKSELI	2048
	WYJŚCIA	V+, GND, DAT, CLK
	WEJŚCIA	DC,, DMX
	MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA	Tak
	ILOŚĆ PROGRAMÓW	99 wbudowanych dynamicznie
	ZASTOSOWANIE	Diody, moduły i taśmy led cyfrowe
	MATERIAŁ OBUDOWY	Metal
	KOLOR OBUDOWY	Czarny
	STOPIEŃ OCHRONY	IP20

Produkt posiada dodatkowe opcje:

STEROWANIE: Ręczne**Muzyczny:** Nie**NAPIĘCIE:** 5V DC , 12V DC , 24V DC**PROGRAMOWALNY:** Tak**ONLINE:** Nie

Funkcje

- Szeroki zakres napięcia roboczego: DC5-24V, zwróć uwagę, że należy połączyć GND kontrolera i diody LED razem;
- Sygnały wyjściowe: Istnieją cztery zestawy sygnałów wyjściowych TTL, wszystkie są takie same;
- Odtwarzanie plików: Pliki na karcie SD muszą zostać poprawnie wygenerowane przez oprogramowanie naszej firmy do edycji diod LED (LedScene);
- Funkcja synchroniczna: obsługuje tryb synchronizacji na duże odległości za pomocą sygnału różnicowego.
- Sterowanie przy użyciu czterech przycisków:
 - IC: Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp w trybie ustawień IC, naciśnij kolejno, aby przełączyć typy IC;
 - M / S: Sekwencyjne naciśnięcie tego przycisku, aby uzyskać dostęp w trybie ustawiania wzoru (ustawiania pliku) lub w trybie ustawiania prędkości;

UP: W danym trybie naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie typu IC, wzoru, plików lub prędkości +.

DOWN: W danym trybie naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie typu IC, wzoru, plików lub prędkości -.

Cechy

1. Używaj oprogramowania komputerowego do tworzenia nowych efektów, kontroler odtwarza pliki efektów zapisane na karcie SD;
2. Wiele kontrolerów pracuje w trybie synchronizacji przewodowej kaskady;
3. Wspiera prawie każdy rodzaj jedno- lub dwuprzewodowego LED-DRIVER-IC na rynku;
4. 99 rodzajów wewnętrznych wzorów wbudowanych;
5. dostępna funkcja zapisywania ustawień użytkownika;
6. Zapobieganie odwrotnemu podłączeniu zasilania.

Dane techniczne

- Temperatura pracy: 20 °C ~ 60 °C;
- Napięcie robocze: DC5V ~ 24V;
- Prąd pracy: 18mA ~ 77mA;
- Ilość programów - 99 wbudowanych + Karta SD
- Możliwość pracy w kaskadzie;
- Waga produktu: 315g;
- Certyfikaty: CE, RoHS;